



## ■ GSM GATE CONTROL 20

### Univerzális GSM kapuvezérlő

#### FŐBB JELLEMZŐK:

- Relék távvezérlése ingyenes hívással
- Két relékimenet vezérlése külön
- 20 (illetve korlátlan) felhasználós
- SMS küldés 2 kontaktus bemenetről
- SMS korlátozás
- SMS továbbítás
- Programozás és állapotlekérdezés SMS üzenettel

#### TECHNIKAI ADATOK:

GSM sáv:	GSM 900/1800 MHz
Tápfeszültség:	9-30V AC/DC
Áramfelvétel:	Névleges: 40 mA Maximum: 400 mA
Működési hőmérséklet:	-20 °C - +70 °C
Méret:	84 x 72 x 32 mm
Súly:	200 g

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Elektromos kapu, sorompó, vagy egyéb vezérelhető elektromos berendezés távvezérlése ingyenes GSM hívással.
- Bejárati kapu és garázs kapu távvezérlése külön, ingyenes hívással.

#### TULAJDONSÁGOK:

- A berendezés két relékimenet vezérlésére képes, melyekből az egyik hívószám azonosítással, a másik hívószám nélküli hívással kapcsolható. A hívószám azonosítással vezérelhető kimenethez maximum 20 felhasználói telefonszám állítható be, amelyekről a kimenet ingyenes hívással vezérelhető. Vezérlő híváskor a modul azonosítja a hívószámot, elutasítja a hívást és vezérli a megfelelő kimenetet. A hívószám nélküli vezérlést, mivel nem igényel felhasználó rögzítést, korlátlan számú felhasználó végezheti (a rögzített felhasználók is). Ilyenkor a modul a második kimenetet vezérli. Hívószám küldés tiltásához a #31# tiltó parancsot kell tárcsázni a modul hívószáma előtt (pl. #31#+3630...).
- A két állítható (NO/NC) kontaktusbemenet aktiválásakor a modul gyárilag beállított üzenetet küld SMS-ben 1 felhasználói telefonszámra. A küldhető SMS üzenetek száma korlátozható.
- Beérkező SMS üzenetek továbbítása 1 felhasználói telefonszámra (pl. kártyaegyenleg információ feltöltős SIM kártyák esetében).
- Programozás és állapotlekérdezés SMS üzenetekkel (státusz információk: GSM térrő mérteke, bemenetek és kimenetek beállítása és aktuális állapota).

